

CLEA/CLPEA

Clavier à codes radio

PROGRAMMATION

1/ Tapez * 2 # 0000 (code usine) 0 12 *

2/ Attendre que les leds se soient éteintes

3/ Tapez * 2 # 0000 1 (votre code à 4 chiffres) *

UTILISATION

Tapez votre code à 4 chiffres suivi de 1 ou 2 ou 3 ou 4 (en fonction du canal que vous utilisez : 1 = canal 1, ou 2 = canal 2, ou 3 = canal 3, ou 4 = canal 4)

Le clavier envoie une émission radio en 433Mhz (si vous avez un récepteur auto apprentissage, c'est le moment de l'enregistrer = voir notice de programmation du récepteur)

PROCEDURE DE SECOURS (retour au code usine)

1/ Enlever la pile

2/ Faire un strap sur les 2 trous du haut (en haut à gauche)

3/ Remettre la pile et attendre 5 secondes

4/ Enlever le strap

Le clavier CLEA/CLPEA offre beaucoup d'autres possibilités qui sont elles décrites dans la notice complète livrée avec le clavier.